Mini sensore di movimento - PIR 1

IP 20

mini sensore di movimento senza funzione crepuscolare Mini sensore di movimento PIR 1



Descrizione:
Mini Sensore di movimento per il collegamento di Lampade-Alimentatori il Classe di protezione II, Cavo di collegamento 2 m con Spina Euro, Cavo di comando 0,3 m con Giunto Euro, Cavo sensore 1,4 m, Incasso del Sensors per 20 mm Foro, Tempo di ritardo di 10 Secondi a 3 Minuten regolabile, Erfassungswinkel 80°, Area di rilevamento 2,5 m con Montagehöhe di 1-2 m.

Collegamento: 220 - 240V / 50 - 60Hz
Lichtfarbe: N/A
Energieeffizienzklasse: N/A
Zeichen: IP20, SK III
Gewicht: 0,17 kg

Particolarità:

- 2 m Spina Euro / 0,15 m Giunto Euro / Sensor 1,4 m
- Classe di protezione 2
- PIR 1: 220–240 V / 50–60 Hz // PIR 2-4: 24 V DC
- Einstellbare Tempo di ritardo: 10 sek. a 3 min. (PIR 3+4: 3 min.)
- Grado di protezione: IP20
- PIR 1S: Il Sensore di movimento viene sul lato primario tra Trasformatore e Presa elettrica collegato (max. 300 W)
- PIR 2S: Il Sensore di movimento viene sekundärseitig tra LED 24 V Lampada e LED 24 V Trasformatore collegato (max. 120 W)
- PIR 3: Il Sensore di movimento viene sekundärseitig tra LED 24 V Lampada e LED 24 V Trasformatore collegato (max. 120 W). Esso possono Fino a 4 Teste del sensore su Un Sensore di movimento associato vengono. Per Testa sensore possono Fino a 3 Sensore di movimento associato vengono. Portata 11 m
- PIR 4: Il Sensore di movimento può nel Configuratore selezionato vengono e viene vor il Tape nel Profil gesetzt (max. 60 W)

Perforazione



13mm

N. articolo:
21703230101

eventualmente disponibili in quantità limitata

HERA GARANZIA LED 5 ANNI

Versioni disponibili

Scegli tra le versioni seguenti. Quella attualmente selezionata è evidenziata a colori.

N. articolo	Denominazione	Gehäusefarbe
21703230101	Mini sensore di movimento PIR 1	Alluminio anodizzato