

Zubehör BasicLite F



BasicLite F LW 43/1800 Netzanschlussleitung mit Eurostecker 1,8m



Beschreibung:

Netzanschlussleitung zum waagerechten Aufrasten an LED BasicLite Leuchten, mit anschlussfertigem Eurostecker

Anschluss: 220 - 240V / 50 - 60Hz

Zeichen: CE, MM, IP20, SK II

EAN-Nr.: 4,05E+12

Gewicht: 0,095 kg

Artikel-Nr.:
21538010318

Artikel lagernd

Verfügbare Ausführungen

Wählen Sie aus den untenstehenden Ausführungen. Die aktuell gewählte ist jeweils farbig unterlegt.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Anschluss	Schutzklasse
21538010318	LW 43/1800 Netzanschlussleitung mit Eurostecker 1,8m	220 - 240V / 50 - 60Hz	SK2
21538010601	LW 46/ 150 Verbindungsleitung 0,15m	220 - 240V / 50 - 60Hz	SK2
21538010603	LW 46/ 300 Verbindungsleitung 0,3m	220 - 240V / 50 - 60Hz	SK2
21538010606	LW 46/ 600 Verbindungsleitung 0,6m	220 - 240V / 50 - 60Hz	SK2
21538010612	LW 46/1200 Verbindungsleitung 1,2m	220 - 240V / 50 - 60Hz	SK2
21538010618	LW 46/1800 Verbindungsleitung 1,8m	220 - 240V / 50 - 60Hz	SK2
21538020318	LS 43/1800 Netzanschlussleitung mit Eurostecker 1,8m	220 - 240V / 50 - 60Hz	SK2
21538020601	LS 46/ 150 Verbindungsleitung 0,15m	220 - 240V / 50 - 60Hz	SK2
21538020603	LS 46/ 300 Verbindungsleitung 0,3m	220 - 240V / 50 - 60Hz	SK2
21538020606	LS 46/ 600 Verbindungsleitung 0,6m	220 - 240V / 50 - 60Hz	SK2
21538020612	LS 46/1200 Verbindungsleitung 1,2m	220 - 240V / 50 - 60Hz	SK2
21538020618	LS 46/1800 Verbindungsleitung 1,8m	220 - 240V / 50 - 60Hz	SK2
20204010840	Set Montageclip BasicLite F Metall-Ausführung	-	-