EBS 4 - Sensorfläche

Berührungs-Schalter mit verschiedenen Sensorflächen Sensorfläche ARF edelstahl



Beschreibung:
Sensorleitung 2 m mit Sensorfläche ARF edelstahloptik für 68 mm Bohrung, mit einfachem Steckanschluss zum Elektrischen Berührungsschalter EBS. Zum Schalten von einem LED-Trafo Typ LED 24/6 W – LED 24/60 W.

Anschluss: N/A
Lichtfarbe: N/A
Energieeffizienzklasse: N/A
Gewicht: 0,06 kg

Besonderheiten:

- Schalten durch einfaches Berühren der Sensorfläche
- Anschluss der Sensorleitung an Sensorfläche
- 230 – 240 V / 50 – 60 Hz
- Zum Schalten von einem LED-Trafo Typ LED 24/6 W – LED 24/60 W
- Ohne Memory-Funktion (nach Netztrennung sind die Leuchten aus)
- Inkl. Sensorleitung 2 m

Artikel-Nr.:
50611070016

ggf. eingeschränkt verfügbar

HERA LED GARANTIE 5 JAHRE

Verfügbare Ausführungen

Wählen Sie aus den untenstehenden Ausführungen. Die aktuell gewählte ist jeweils farbig unterlegt.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Gehäusefarbe
50611070016	Sensorfläche ARF edelstahl	Edelstahl