

Pulsador de pared ZigBee / Alexa - Regulación



Controlador de regulación como accesorio opcional para transformadores de 24V Pulsador de pared Dimm ZigBee 3.0 / Alexa blanco + Controller 96W



Descripción:

Wandtaster Dimm, puede sobre libremente muchos Zigbee / Alexa Controller vinculado se, con Piezo-Pulsador / sin Pila, para Atornillar o Pegar con beiliegendem Almohadilla adhesiva y compatible a los Rahmen folgender Schalterprogramme: BERKER S1, B1, B3, B7 Vidrio / GIRA Standard 55, E2, Event, Esprit / JUNG A500, Aplus / MERTEN M-smart, M-Arc, M-Plan. Esta variante está diseñada para una potencia de 96 W.

Conexión: LED-Trafo DC 24V

Lichtfarbe: N/A

Zeichen: IP20, SK III

Gewicht: 0,14 kg

Particularidades:

- o RAL 9010 / para Tornillos o Pegar
- o 24 V DC
- o Listo para conectar y disponible opcionalmente para cualquier instalación nueva o ampliación posterior del sistema existente
- o Con función de memoria (el brillo anterior se restablece tras desconectar la red)
- o Mandos a distancia por radio para Regular y Conmutar
- o Con una Mando a distancia o. por Canal pueden libremente muchos Controlador inalámbrico en paralelo controlados se
- o Todos Controller con „Soft Off“ y „Multicontrol“ (ello pueden Hasta 7 diferentes Transmisor sobre un Controller vinculado se)
- o DALI Controller
- o Para la conexión a sistemas de control complejos y sistemas de bus
- o BLE Controller (Bluetooth Low Energy)
- o Controlable mediante cualquier iOS o Android Smartphone o Tablet (con gratuita Meshle-App)
- o Alcance Interiores Hasta 15 m (Mesh-Red)
- o Escenas de libre programación
- o Muy sencillo Installation mediante Plug & Play Componentes y Sistemas de conexión
- o Puede utilizarse individualmente como control autónomo
- o Hasta 30 Controller conectar automáticamente entre sí y pueden via Bluetooth en el App controlado se
- o Incl. Timer-Función (individuales Un- y Horarios de desconexión)
- o Transformador LED DC 24 V
- o Sistema de conexión: LED 24
- o Grado de protección: IP20
- o Para Luminarias con Enchufe LED 24

N.º de artículo:
61500052701

artículo disponible en stock



- Sonar Controller para unsichtbaren Conmutar y Regular hinter Madera, Vidrio, Stein o Keramik de máx. 40 mm Stärke
- UP Inalámbrico-Pulsador-Módulo para Regular y Conmutar con convencional Pulsador (Alcance 15 m / con Paredes y Techos reducido)
- 4 Canal-Mando a distancia por radio incl. Master-Pulsador y Soporte de pared, también combinable con Dynamic-Controladores
- Montaje en superficie-Mando a distancia por radio con Soporte de pared
- Empotrado-Mando a distancia por radio para Taladro en madera ø 35 mm min. 12 mm de profundidad incl. Carcasa de superficie en aspecto acero inoxidable o para los Uso en Standard-Tomas
- Color de la carcasa: Blanco

Versiones disponibles

Elija uno de los siguientes modelos. El seleccionado actualmente está resaltado.

N.º de artículo	Denominación	Sistema de enchufe	Conexión
21703250101	Pulsador de pared Dimm ZigBee 3.0 / Alexa blanco	N/A	N/A
61500052713	Pulsador de pared Dimm ZigBee 3.0 / Alexa negro	N/A	N/A
61500052701	Pulsador de pared Dimm ZigBee 3.0 / Alexa blanco + Controller 96W	LED 24	LED-Trafo DC 24V
61500052703	Pulsador de pared Dimm ZigBee 3.0 / Alexa negro + Controller 96W	LED 24	LED-Trafo DC 24V